

Fetura Kontroler One & Group

Konfiguruje i umożliwia bezpośrednie sterowanie Dozownikami One to One i One to Group, wyświetla dane na ekranie oraz komunikuje się z innymi urządzeniami Fetura Cloud

- Wyświetlacz kolorowy 5 calowy
- Komunikacja radiowa z Dozownikami One to One i One to Group
- Komunikacja z Fetura Cloud Box przewodem czterożyłowym ekranowanym LIICY4x0,5
- Obsługuje maks. 150 szt. Dozowników One to One lub 40 szt. dozowników One to Group
- Moc sygnału radiowego ograniczona jest ilością ścian oraz materiału z jakiego są wykonane
- Zalecany montaż na korytarzu komunikacyjnym
- Zaleca się łączenie szeregowo urządzeń między sobą
- Stopień ochrony IP65
- Zasilanie 230VAC
- Numer katalogowy: (16903)

Fetura Konektor One & Group

Zasila Dozowniki One to One lub One to Group

- Montowany na rurze paszowej
- 1 Konektor One & Group na maks. 8 szt. Dozowników One to One lub One to Group
- Maks. odległość Konektora One & Group od Dozownika One to One lub One to Group - 4m
- Stopień ochrony IP65
- Zasilanie 230VAC
- Numer katalogowy: (16902)

Fetura Cloud Box

Służy do zabezpieczenia i przesyłu zaszyfrowanych danych do chmury Fetura Cloud. W chmurze dane są zbierane, przechowywane i przetwarzane w celu generowania raportów.

- Dostęp do chmury realizowany jest przez indywidualne konto użytkownika poprzez łącze internetowe z każdego miejsca na świecie
- Wymagany do pracy z aplikacją Fetura Cloud
- 1 urządzenie na system, jeżeli najdłuższy przewód łączący Kontroler One & Group lub Bridge One & Group z Cloud Box nie przekracza 300m
- Urządzenie niezbędne do sterowania Dozownikami przy użyciu aplikacji Fetura Cloud
- Wymagane min. pasmo internetowe 4Mbps/s
- Połączenie do Internetu przy wykorzystaniu złącza RJ45
- Zalecany montaż w pomieszczeniu socjalnym
- Stopień ochrony IP65
- Zasilanie 230VAC
- Numer katalogowy: (16828)

Fetura Bridge One & Group

Urządzenie będące zamiennikiem Kontrolera One & Group

- Nie posiada wyświetlacza
- Nie ma funkcji bezpośredniego sterowania Dozownikami One to One i One to Group
- Do obsługi Dozowników One to One i One to Group poprzez Bridge One & Group niezbędna jest komunikacja urządzenia z Cloud Box i aplikacją Fetura Cloud
- Komunikacja radiowa z Dozownikami One to One i One to Group
- Komunikacja z Cloud Box przewodem czterożyłowym ekranowanym LIICY4x0,5
- Obsługuje maks. 150 szt. Dozowników One to One lub 40 szt. dozowników One to Group
- Moc sygnału radiowego ograniczona jest ilością ścian oraz materiału z jakiego są wykonane
- Umożliwia zwiększenie zasięgu radiowego dla Dozowników One to One i One to Group
- Zalecany montaż na korytarzu komunikacyjnym
- Zaleca się łączenie szeregowo urządzeń między sobą
- Stopień ochrony IP65
- Zasilanie 230VAC
- Numer katalogowy: (16904)



Cloud Box posiada połączenie z Internetem. Dostępne jest wówczas sterowanie Dozownikami z poziomu smartfon'a, komputera, tabletu, jeżeli posiadają one dostęp do Internetu. Dodatkowo użytkownik może sterować manualnie urządzeniami z poziomu Kontrolera One & Group
Użytkownik ma dostęp do:

- Sterowania i alarmowania poprzez notyfikacje (podobne do SMS) raportów
- Przechowywanych danych

